

IDASmio RP フィルター(旧 IDASRP フィルター同等品)の EOS RP カメラへの装着の仕方。

はじめに。

※1、IDAS RP フィルターシリーズはキヤノン EOS RP に装着可能です。(EOS R、Ra では使用できません)

※2、RF レンズで、レンズ後部の電子接点部の出っ張りを
超える出っ張りがあるレンズは装着できない場合があります。



※3、本フィルターの光路長変化は約 0.86mm です。

※4、レンズとカメラの間で使用する場合、レンズのバックフォーカス(BF)が約 0.86mm 伸び相対的にカメラのフランジバック(FB)が 0.86mm 縮みます。


※5、IDAS の EOS RP の RS 改造では、RP フィルターを使用した状態で FB をオリジナルカメラと同じにしてありますので特に問題はありません。

※6、しかし RP フィルター用に FB が校正されていないカメラでは RP フィルター使用時、天体へのピントは合わせられますが、レンズ設計上の無限遠にレンズが配置されません。これにより非点収差や像面湾曲が変化し画像周辺で画質が劣化していきます。レンズの銘柄によっては周辺画質が著しく悪化しますのでご注意ください。
カメラ FB の調整に関しましては本稿下段連絡先へご連絡ください。

以下、カメラへの着脱方法です。



1、パッケージから RP フィルターを取り出します。



2、カメラのマウント内の窪みに RP フィルターをそっと入れます。
※センサーやシャッター膜を傷付けないようお気を付けください。



3、窪みの形状に添って入っているかご確認ください。



4、カメラのレンズマウント部を上向きにしながら、
レンズやマウントアダプターを装着します。
外す時もカメラのレンズマウント部を上向きにしてください。
下向きにしますと RP フィルターが落下する場合があります。

※、フィルターの清掃については別紙の取扱説明書ご一読ください。

(有)アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部

TEL 090-7665-7333

e-mail : idas@icas.to

URL : <http://icas.to/space/index.htm>

IDAS Facebook : <https://www.facebook.com/IDAS.ICAS>